

# Programme Mosaic™

## tableau de charges

### ■ Tableau de charges en 240 V

Réf.	 Lampe incandescente ou halogène	 Halogène TBT à transformateur ferromagnétique	 Halogène TBT à transformateur électronique	 Tube fluorescent	 Lampe fluo-compacte et fluocompacte variable	 Charge fluo à ballast électronique 1-10V	 Lampe fluocompacte à transformateur séparé	 Moteur	 Radiateur d'appoint	 Contacteur	 LED
<b>Interrupteur à effleurement</b>											
0766 66	1000 W	500 VA	500 VA	500 VA	500 VA	-	500 VA	100 VA	1000 W	$I_{max} \leq 2A$	-
<b>Variateurs à bouton poussoir</b>											
0784 01	40 W 400 W	40 VA 400 VA	40 VA 400 VA	-	-	-	-	-	-	-	-
0784 05	40 W 600 W	40 VA 600 VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0784 06	40 W 300 W	40 VA 300 VA	40 VA 300 VA	-	8 VA 160 VA	-	16 VA 160 VA	-	-	-	8 VA 160 VA
0784 07	3 W 400 W	3 VA 400 VA	3 VA 400 VA	3 VA 200 VA	3 W 75 W	-	-	-	-	-	3 W 75 W
0784 04	-	-	-	-	-	40 VA 600 VA	-	-	-	-	40 VA 600 VA <sup>(2)</sup>
<b>Interrupteurs automatiques</b>											
0784 54	2000 W	1000 VA	1000 VA	10 x (2 x 36 W)	250 W	-	1000 VA	-	-	$I_{max} \leq 2A$	250 W
0784 55	40 W 400 W	40 VA 400 VA	40 VA 400 VA	-	-	-	-	-	-	-	20 W - 150 W <sup>(2)</sup>
0784 52	2000 W	1000 VA	1000 VA	10 x (2 x 36 W)	250 W	-	1000 VA	-	-	$I_{max} \leq 2A$	250 W
0784 53	40 W 400 W	40 VA 400 VA	40 VA 400 VA	-	-	-	-	-	-	-	20 W - 150 W <sup>(2)</sup>
<b>Interrupteur temporisé</b>											
0784 20	1000 W	400 VA	400 VA	-	-	-	-	250 VA	1840 W	-	-
<b>Interrupteur horaire programmable</b>											
0784 25	1200 W	1800 VA	2300 VA	-	100 VA <sup>(1)</sup>	-	-	1800 VA	-	-	-
<b>Interrupteur à commande tactile</b>											
0787 09	1000 W	500 VA	500 VA	500 VA	500 VA	-	500 VA	100 VA	1000 W	$I_{max} \leq 2 A$	500 VA

1 : Ne fonctionne pas avec lampe fluocompacte variable

2 : Fonctionne avec des LEDs dimmables

### ■ Compatibilité des commandes à voyant lumineux (sans neutre)

Réf.	 Lampe incandescente ou halogène	 Halogène TBT à transformateur ferromagnétique	 Halogène TBT à transformateur électronique	 Tube fluorescent	 Lampe fluo-compacte et fluocompacte variable	 Charge fluo à ballast électronique 1-10V	 Lampe fluocompacte à transformateur séparé	 LED	 Moteur	 Radiateur d'appoint	 Contacteur
<b>Voyant lumineux</b>											
0676 66	OUI	OUI	OUI	NON	NON	NON	OUI	NON	OUI	OUI	NON
<b>Supports lumineux</b>											
0802 60 0802 57 0802 58	OUI	OUI	OUI	NON	NON	NON	OUI	NON	OUI	OUI	NON